

رویه اجرایی

گام	اقدام	نکته حیاتی
۱	شناسایی همه منابع انرژی	برق، فشار، حرارت، فنر، ثقل - نه فقط برق
۲	اطلاع رسانی به افراد مرتبط	هرکس که با دستگاه سروکار دارد باید بداند
۳	خاموش کردن با روال عادی	خاموشی اضطراری جایگزین روال عادی نیست
۴	قطع و ایزوله همه منابع	بریکر، شیرها، کوپلینگ ها
۵	نصب قفل و تگ شخصی	روی هر نقطه ایزولاسیون؛ نام، سمت، علت و تاریخ روی تگ
۶	تخلیه انرژی ذخیره شده	خازن، فنر، فشار خط، دمای بالا - زمان خنک سازی بدهید
۷	راستی آزمایی	دکمه استارت را بزنید؛ نباید حرکتی رخ دهد. سپس کلید را خاموش کنید
۸	بازگشت ایمن به سرویس	هر قفل فقط توسط صاحبش برداشته شود؛ راه اندازی اطلاع رسانی شود

قاعده طلایی: قفل هر فرد فقط با کلید خودش باز می شود. تا آخرین قفل برداشته نشده، دستگاه راه نمی افتد.
مبنا: OSHA 29 CFR 1910.147 و ANSI Z244.1 - برآورد تجهیزات: sanathyper.com/loto-kit-calculator